

Памятка

по эксплуатации электрического освещения и электрооборудования

- 1 Силовое и осветительное электрооборудование и электроустановки на объектах связи должны выполняться и эксплуатироваться в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок ПЭУ и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.
2. Проверка и осмотр силовой и осветительной электросети (измерение и испытание изоляции) проводятся **один** раз в год. Результаты измерения оформляются протоколом. Неисправные участки сети должны **немедленно** заменяться исправными электропроводами.
3. Распределительные **электрощиты** должны периодически осматриваться и очищаться от пыли. Доступы к электрощитам, аппаратам должны быть всегда свободными.
4. Переносные электрические светильники должны быть защищены предохранительными решетками и снабжены крючками для их подвески, провода применяются, гибкими в резиновой оболочке.
5. Для надежной защиты электросети от загорания при коротких замыканиях и перегрузках следует применять предохранители автоматического действия.
6. В период эксплуатации осветительного силового электрооборудования **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - подвешивать электропровода на гвоздях без роликов и изоляторов;
 - допускать эксплуатацию оголенных проводов и касания им труб отопления и других конструкций здания;
 - применять бумажные, матерчатые абажуры, непосредственно прилегающие к электролампам;
 - пользование разбитыми выключателями, розетками и патронами;
 - включать в осветительную сеть переносные, токоприемники (настольные лампы, электроприборы без штепсельных розеток):
 - складывать какие-либо материалы у стен и на стеллажах вплотную к наружной электропроводке;
 - вешать одежду и другие предметы на выключатели, штепселя, ролики и рубильники;
 - применять вставки "жучки" для защиты электросетей;
 - оставлять по окончании работы электроустановки и электросеть (кроме дежурного освещения) под напряжением.
7. Для обслуживания и ремонта электросетей допускать только специалистов-электриков, которые обязаны осуществлять систематический надзор за электросетью.
8. В случае загорания электросети (проводов) необходимо отключить горящую часть проводки от источника питания, после чего приступить к тушению, имеющимися углекислотными или порошковыми огнетушителями. При невозможности быстрого отключения электропроводов от источников питания горящую часть проводов тушить только **углекислотными** огнетушителями или **сухим песком**.